

# Linux fürtözés HOGYAN

Ram Samudrala (me@ram.org)

v1.31, 2004 november 7.

Hogyan készítsünk nagy teljesítményű Linux fürtöket.

## Contents

<b>1</b>	<b>Bevezetés</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Hardver</b>	<b>2</b>
2.1	Csomópont hardverek . . . . .	2
2.2	Szerver hardver . . . . .	4
2.3	Asztali számítógép hardver . . . . .	5
2.4	Tűzfal, átjáró hardver . . . . .	9
2.5	Egyéb, kiegészítő hardverek . . . . .	9
2.6	"Kössünk össze mindent egymással" hardverek . . . . .	10
2.7	Költségek . . . . .	11
<b>3</b>	<b>Szoftver</b>	<b>11</b>
3.1	Operációs rendszer: természetesen Linux! . . . . .	11
3.2	Hálózati szoftver . . . . .	11
3.3	Párhuzamos feldolgozó szoftver . . . . .	11
3.4	Költségek . . . . .	11
<b>4</b>	<b>Telepítés, beállítás és üzemeltetés</b>	<b>11</b>
4.1	A merevlemez beállítása . . . . .	11
4.2	Csomagok beállítása . . . . .	12
4.3	Operációs rendszer telepítése és karbantartása . . . . .	12
4.3.1	Egyéni klónozási stratégia . . . . .	12
4.3.2	Csomagok klónozása és karbantartása . . . . .	13
4.3.3	DHCP vagy beégetett IP cím? . . . . .	13
4.4	Ismert hardver problémák . . . . .	13
4.5	Ismert szoftver problémák . . . . .	14
<b>5</b>	<b>Feladat végrehajtás a fürtön</b>	<b>14</b>
5.1	Durva teljesítményteszt . . . . .	14
5.2	Folyamatos üzemidő (uptime) . . . . .	14
<b>6</b>	<b>Köszönetnyilvánítás</b>	<b>14</b>

7 Irodalomjegyzék	15
8 Magyar fordítás	15

## 1 Bevezetés

Ez a dokumentum leírja hogyan készítettem el a *kutatásaimhoz* <<http://compbio.washington.edu>> szükséges nagy teljesítményű Linux fürtöket.

Az alábbi információkat a saját felelősségedre használd. Nem válllok felelőseget semmilyen cselekedetedért, amelyet ezen HOGYAN elolvasására alapozol. Eme HOGYAN legfrissebb változata megtalálható a

[http://www.ram.org/computing/linux/linux\\_cluster.html](http://www.ram.org/computing/linux/linux_cluster.html) <[http://www.ram.org/computing/linux/linux\\_cluster.html](http://www.ram.org/computing/linux/linux_cluster.html)> honlapon.

Szemben más dokumentumokkal, melyek általában beszélnek arról hogyan kell fürtöket készíteni, ez egy specifikus leírás arról, hogy a mi laborunk miként készítette el azt. Így nem csak a számítási szempontok részleteit, hanem az asztali számítógép, laptop, és a szerver általános szempontjait is tartalmazza. A dokumentum főleg belső használatra készült, de feltettem webre is, mivel számos e-mail-t kaptam amik ugyanezekről az információkról érdeklődnek. Mostanában - ahogy egy másik 64 csomópontos fürtöt terveztem - azt találtam, hogy nincs információ arról, pontosan hogyan gyűjthetsz össze olyan komponenseket amiből Linux alatt megbízhatóan működő csomópontokat hozhatsz létre. Olyan információ ami nem csak a csomópontokkal történő számítást, hanem azok szükségleteit is tartalmazza. Leginkább arra használható ez a HOGYAN, hogy bemutassa milyen típusú hardverek működnek jól Linux alatt és milyenek nem.

## 2 Hardver

Ez a fejezet a hardver választással foglalkozik. Az 4.4 (ismert hardver problémák) fejezetet leszámítva feltettem, hogy minden *tényleg* jól működik.

A hardver telepítése egyszerű, a legtöbb részlet benne van a kézikönyvben. Minden részben a hardverlista a megrendelés sorrendjében található (a legújabb a legelső).

### 2.1 Csomópont hardverek

32 db gép az alábbi összeállítással rendelkezik:

- 2 XEON 2.66GHZ 533FSB CPU
- Supermicro 6013A-T 1u ház és alaplap
- 2 512MB PC2100 DDR REG ECC RAM
- 1 80GB SEA 7200 SATA HD
- 1 250GB SEA 7200 SATA HD

32 db gép az alábbi összeállítással rendelkezik:

- 2 XEON 2.4GHZ 533FSB CPU
- Supermicro X5DPR-1G2 alaplap

- 2 512MB PC2100 DDR REG ECC RAM
- 1 40GB SEA 7200 HD
- 1 120GB SEA 7200 HD
- Supermicro Slim 24X CDROM
- CSE-812 400 C/B 1U doboz

32 db gép az alábbi összeállítással rendelkezik:

- 2 AMD Palamino MP XP 2000+ 1.67 GHz CPU
- Asus A7M266-D w/LAN Dual DDR alaplap
- 2 Kingston 512mb PC2100 DDR-266MHz REG ECC RAM
- 1 41 GB Maxtor 7200rpm ATA100 HD
- 1 120 GB Maxtor 5400rpm ATA100 HD
- Asus CD-A520 52x CDROM
- 1.44mb floppy meghajtó
- ATI Expert 2000 Rage 128 32mb
- IN-WIN P4 300ATX mid torony ház
- Enermax P4-430ATX tápegység

32 db gép az alábbi összeállítással rendelkezik:

- 2 AMD Palamino MP XP 1800+ 1.53 GHz CPU
- Tyan S2460 Dual Socket-A/MP alaplap
- Kingston 512mb PC2100 DDR-266MHz REG ECC RAM
- 1 20 GB Maxtor UDMA/100 7200rpm HD
- 1 120 GB Maxtor 5400rpm ATA100 HD
- Asus CD-A520 52x CDROM
- 1.44mb floppy meghajtó
- ATI Expert 98 8mb AGP monitorvezérlő
- IN-WIN P4 300ATX mid torony ház
- Intel PCI PRO-100 10/100Mbps hálózati kártya
- Enermax P4-430ATX tápegység

32 db gép az alábbi összeállítással rendelkezik:

- 2 Pentium III 1 GHz Intel CPU
- Supermicro 370 DLE Dual PIII-FCPGA alaplap

- 2 256 MB 168-pin PC133 Registered ECC Micron RAM
- 1 20 GB Maxtor ATA/66 5400 RPM HD
- 1 40 GB Maxtor UDMA/100 7200 RPM HD
- Asus CD-S500 50x CDROM
- 1.4 MB floppy meghajtó
- ATI Expert 98 8 MB PCI monitorvezérlő
- IN-WIN P4 300ATX mid torony ház

## 2.2 Szerver hardver

2 db szerver külső használatra (információ terjesztés) az alábbi összeállítással rendelkezik:

- 2 AMD Opteron 240 1.4 GHz CPU
- RIOWORKS HDAMB DUAL OPTERON alaplap
- 4 KINGSTON 512MB PC3200 REG ECC RAM
- 80GB MAX 7200 UDMA 133 HD
- 6 200GB WD 7200 8MB HD
- ASUS 52X CD-A520 CDROM
- 1.44mb floppy meghajtó
- Antec 4U22ATX550EPS 4u ház
  
- 2 AMD Palamino MP XP 2000+ 1.67 GHz CPU
- Asus A7M266-D w/LAN Dual DDR
- 4 Kingston 512mb PC2100 DDR-266MHz REG ECC RAM
- Asus CD-A520 52x CDROM
- 1 41 GB Maxtor 7200rpm ATA100 HD
- 6 120 GB Maxtor 5400rpm ATA100 HD
- 1.44mb floppy meghajtó
- ATI Expert 2000 Rage 128 32mb
- IN-WIN P4 300ATX mid torony ház
- Enermax P4-430ATX tápegység

### 2.3 Asztali számítógép hardver

1 db asztali számítógép az alábbi összeállítással rendelkezik:

- 4 AMD 842 Opteron 1.6 GHz CPU
- Tyan S4880UG2NR alaplap
- 80GB MAX 7200 HD
- 2 250GB WD 7200 HD
- 10 GB DDR PC3200 REG ECC RAM
- Chenbro SR107 BLACK 550W 4u ház

2 db asztali számítógép az alábbi összeállítással rendelkezik:

- 2 AMD Opteron 240 1.4 GHz CPUs
- K8T MASTER2-FAR K8T800 ATX alaplap
- 2 KINGSTON 512MB PC2700 REG. ECC RAM
- 550W Antec Xeon tápegység
- ANTEC SX630II 300W mid torony ház
- 1.44mb floppy meghajtó
- PRO 660 TV/DVI FX5200T 128MB monitorvezérlő
- 1 80GB SEA 7200 harddisk
- 2 200GB WD 7200 8MB merevlemez
- CREATIVE SB 128 5.1 PCI hangkártya

1 db asztali számítógép az alábbi összeállítással rendelkezik:

- 2 AMD XP 2600 MP CPU
- MSI K7D Master-L DUAL MS-6501 alaplap
- 4 1024MB PC2100 DDR REG ECC RAM
- 1 40GB SEA 7200 Maxtor merevlemez
- 2 120GB SEA 7200 Maxtor merevlemez
- PIONEER DVR-AO5 IDE DVD-RW
- 1.44mb floppy drive
- ATI Expert 2000 Rage 128 32mb monitorvezérlő kártya
- IN-WIN P4 300ATX mid torony ház
- Intel PCI PRO-100 10/100Mbps hálózati kártya
- 450W ENERMAX P4-430ATX tápegység

- CREATIVE SB 128 5.1 PCI hangkártya

2 db asztali számítógép az alábbi összeállítással rendelkezik:

- 2 AMD XP 2600 MP CPU
- MSI K7D Master-L DUAL MS-6501 alaplapp
- 2 512MB PC2100 DDR REG ECC RAM
- 1 40GB SEA 7200 Maxtor merevlemez
- 2 120GB SEA 7200 Maxtor merevlemez
- MSI 52X24X52X CR52-A2 CD-RW
- 1.44mb floppy drive
- ATI Expert 2000 Rage 128 32mb monitorvezérlő kártya
- IN-WIN P4 300ATX mid torony ház
- Intel PCI PRO-100 10/100Mbps hálózati kártya
- 450W ENERMAX P4-430ATX tápegység
- CREATIVE SB 128 5.1 PCI hangkártya

1 db asztali számítógép az alábbi összeállítással rendelkezik:

- 2 AMD Palamino MP XP 2000+ 1.67 GHz CPU
- Asus A7M266-D w/LAN Dual DDR
- 2 Kingston 512mb PC2100 DDR-266MHz REG ECC RAM
- Ricoh 32x12x10 CDRW/DVD Combo EIDE
- 1 41 GB Maxtor 7200rpm ATA100 HD
- 1 120 GB Maxtor 5400rpm ATA100 HD
- 1.44mb floppy meghajtó
- ATI Expert 2000 Rage 128 32mb
- IN-WIN P4 300ATX mid torony ház
- Intel PCI PRO-100 10/100Mbps hálózati kártya
- Enermax P4-430ATX tápegység

1 db asztali számítógép az alábbi összeállítással rendelkezik:

- 2 Intel Xeon 1.7 GHz 256K 400FS
- Supermicro P4DCE Dual Xeon alaplapp
- 4 256mb RAMBUS 184-Pin 800 MHz RAM
- 2 120 GB Maxtor ATA/100 5400 RPM HD

- 1 60 GB Maxtor ATA/100 7200 RPM HD
- 52X Asus CD-A520 INT IDE CDROM
- 1.4 MB floppy meghajtó
- Leadtex 64 MB GF2 MX400 AGP
- Creative SB LIVE Value PCI 5.1
- Supermicro SC760 nagy torony ház, 400W-os tápegységgel

2 db asztali számítógép az alábbi összeállítással rendelkezik:

- 2 AMD K7 1.2g/266 MP Socket A CPU
- Tyan S2462NG Dual Socket A alaplap
- 4 256mb PC2100 REG ECC DDR-266Mhz
- 3 40 GB Maxtor UDMA/100 7200 RPM HD
- 50X Asus CD-A520 INT IDE CDROM
- 1.4 MB floppy meghajtó
- Chaintech Geforce2 MX200 32mg AGP
- Creative SB LIVE Value PCI
- nagy torony ház, 300W-os tápegységgel

2 db asztali számítógép az alábbi összeállítással rendelkezik:

- 2 Pentium III 1 GHz Intel CPU
- Supermicro 370 DLE Dual PIII-FCPGA alaplap
- 4 256 MB 168-pin PC133 Registered ECC Micron RAM
- 3 40 GB Maxtor UDMA/100 7200 RPM HD
- Asus CD-S500 50x CDROM
- 1.4 MB floppy meghajtó
- Jaton Nvidia TNT2 32mb PCI
- Creative SB LIVE Value PCI
- nagy torony ház, 300W-os tápegységgel

2 db asztali számítógép az alábbi összeállítással rendelkezik:

- 2 Pentium III 1 GHz Intel CPU
- Supermicro 370 DLE Dual PIII-FCPGA alaplap
- 4 256 MB 168-pin PC133 Registered ECC Micron RAM
- 3 40 GB Maxtor UDMA/100 7200 RPM HD

- Mitsumi 8x/4x/32x CDRW
- 1.4 MB floppy meghajtó
- Jaton Nvidia TNT2 32mb PCI
- Creative SB LIVE Value PCI
- nagy torony ház, 300W-os tápegységgel

2 db asztali számítógép az alábbi összeállítással rendelkezik:

- 2 Pentium III 1 GHz Intel CPU
- Supermicro 370 DE6 Dual PIII-FCPGA alaplap
- 4 256 MB 168-pin PC133 Registered ECC Micron RAM
- 3 40 GB Maxtor UDMA/100 7200 RPM HD
- Ricoh 32x12x10 CDRW/DVD Combo EIDE
- Asus CD-A520 52x CDROM
- 1.4 MB floppy meghajtó
- Asus V7700 64mb GeForce2-GTS AGP monitorvezérlő kártya
- Creative SB Live Platinum 5.1 hangkártya
- nagy torony ház, 300W-os tápegységgel

3 db asztali számítógép az alábbi összeállítással rendelkezik:

- 2 Pentium III 1 GHz Intel CPU
- Supermicro 370 DE6 Dual PIII-FCPGA alaplap
- 4 256 MB 168-pin PC133 Registered ECC Micron RAM
- 3 40 GB Maxtor UDMA/100 7200 RPM merevlemez
- Ricoh 32x12x10 CDRW/DVD Combo EIDE
- 1.4 MB floppy meghajtó
- Asus V7700 64mb GeForce2-GTS AGP monitorvezérlő kártya
- Creative SB Live Platinum 5.1 hangkártya
- nagy torony ház, 300W-os tápegységgel

## 2.4 Tűzfal, átjáró hardver

1 db tűzfal az alábbi összeállítással rendelkezik:

- AMD Palamino XP 1700+ 1.47GHz CPU
- MSI KT3 Ultra2 KT333 MS-6380E alaplap
- 512 MB PC2100 DDR-266MHz DIMM RAM
- 40GB Seagate 7200rpm ATA/100 merevlemez
- Asus 52X CD-A520 INT IDE cdrom
- 1.44 MB floppy meghajtó
- ATI Expert 2000 Rage 128 32mb monitorvezérlő kártya
- 3 Intel Pro/1000T Gigabit Server ethernet kártya
- 4U Black Rackmount acél ház

1 átjáró (gateway) az alábbi összeállítással rendelkezik. Az átjáró tükrözése a tűzfalnak, arra az esetre, ha az összeomlana/elromlana.

- AMD Palamino XP 1800+ 1.57GHz CPU
- MSI KT3 Ultra2 KT333 MS-6380E alaplap
- 512 MB PC2100 DDR-266MHz DIMM RAM
- 40GB Seagate 7200rpm ATA/100 merevlemez
- Asus 52X CD-A520 INT IDE cdrom
- 1.44 MB floppy meghajtó
- ATI Expert 2000 Rage 128 32mb monitorvezérlő kártya
- 3 Intel Pro/1000T Gigabit Server ethernet kártya
- 4U Black Rackmount acél ház

## 2.5 Egyéb, kiegészítő hardverek

Biztonsági mentés:

- 2 Sony 20/40 GB DSS4 SE LVD DAT drives

Monitorok:

- 3 17" Viewsonic VG700 LCB monitor
- 2 17" Viewsonic VE700 LCD monitor
- 1 20.1" Viewsonic VP201M LCD monitor
- 1 22" Viewsonic P220F 0.25-0.27m monitor

- 4 21" Sony CPD-G500 .24mm monitor
- 2 18" Viewsonic VP181 LCD monitor
- 1 17" Viewsonic VE170 LCD monitor
- 2 21" Sun monitor

Nyomtatók:

- HP colour laserject 4600dn

Billentyűzetek és egerek:

- Microsoft Internet/Natural Keyboard
- Microsoft Intellimouse Explorer

## 2.6 "Kössünk össze mindent egymással" hardverek

KVM monitor kapcsolókat használunk egy olcsó monitorral, hogy "lássuk" az összes gépet.

- 15" .28dp XLN CTL monitor
- 3 Belkin Omniview 16-Port Pro switches
- Belkin Omniview 2-Port switch
- APC AR203 netshelter rack unit

Ez egy jó megoldás, de azt hiszem nem feltétlenül szükséges. Amire szükségünk van, az egy kis hordozható monitor amely a PC hátára csatlakoztatható (stylus-al működik, mint a Palm). Nem tervezem több monitorkapcsoló illetve KVM kábelt használatát.

A hálózat fontos:

- 1 Netgear FS750ATNA 48 port/1 git network switch
- 2 Netgear FS750NA 48 port/1 git network switch
- 1 Netgear FSM750S 48 port/2 git network switch
- 1 Netgear FS517TS 16 port/1 git network switch
- 1 Netgear FS750NA 48 port network switch
- 1 Netgear FS524 24 port network switch
- 1 Cisco Catalyst 3448 XL Enterprise Edition 48 port network switch
- 1 Netgear ME102NA Wireless Access Point
- 1 Netgear MA401NA Wireless PCMCIA

## 2.7 Költségek

A mi szállítónk a Hard Drives Northwest ( <http://www.hdnw.com> <<http://www.hdnw.com>> ). Minden számítási csomópontért a fürtünkben (a két processzort is beleértve) körülbelül 1500-2000 USD-t fizettünk adóval együtt. Az általános célunk az volt, hogy a költség 1000 USD alatt legyen processzoronként (beleértve az egyéb alkatrészek árát is).

## 3 Szoftver

### 3.1 Operációs rendszer: természetesen Linux!

Az alábbi kerneleket és disztribúciókat használjuk:

- Kernel 2.2.16-22, KRUD 7.0 disztribúció
- Kernel 2.4.9-7, KRUD 7.2 disztribúció
- Kernel 2.4.18-10, KRUD 7.3 disztribúció
- Kernel 2.4.20-13.9, KRUD 9.0 disztribúció
- Kernel 2.4.22-1.2188, distribution KRUD 2004-05
- Kernel 2.6.5-1.358, distribution Fedora Core 2

Ezek a disztribúciók jól működnek mióta a frissítéseket CD-n küldik és nem kell megbízni a külső hálózatban a frissítések beszerzéséhez. "Tisztábbnak" tűnnek mint a szokásos Red Hat disztribúciók és a beállítása nagyon stabil.

### 3.2 Hálózati szoftver

A Shorewall 1.3.14a programot ( <http://www.shorewall.net> <<http://www.shorewall.net>> ) használjuk tűzfalnak.

### 3.3 Párhuzamos feldolgozó szoftver

Mi a saját szoftverünket használjuk alkalmazások párhuzamosítására, de vannak tapasztalataink *PVM* <[http://www.csm.ornl.gov/pvm/pvm\\_home.html](http://www.csm.ornl.gov/pvm/pvm_home.html)> -el és *MPI* <<http://www-unix.mcs.anl.gov/mpi/mpich/>> -al. Szerintem ezeknek az előre csomagolt programoknak az többletterhelése túl nagy. Azt ajánlom írjal alkalmazás specifikus kódot a feladatodhoz (magánvélemény).

### 3.4 Költségek

A Linux és a legtöbb szoftver ami Linux rendszeren fut ingyen másolható.

## 4 Telepítés, beállítás és üzemeltetés

### 4.1 A merevlemez beállítása

Ez a fejezet a merevlemez-particionálási stratégiát írja le.

fürtözött gépek:

```
hda1 - swap   (2 * RAM)
hda2 - /      (maradék hely)
hdb1 - /maxa  (teljes lemez)
```

asztali számítógép (windows nélkül):

```
hda1 - swap   (2 * RAM)
hda2 - /      (4-8 GB)
hda3 - /spare (maradék hely)
hdb1 - /maxa  (teljes lemez)
hdd1 - /maxb  (teljes lemez)
```

asztali számítógép (windows-szal):

```
hda1 - /win   (teljes disk)
hdb1 - swap   (2 * RAM)
hdb2 - /      (4 GB)
hdb3 - /spare (maradék hely)
hdd1 - /maxa  (teljes lemez)
```

laptop-ok (egy lemez):

```
hda1 - /win   (a teljes lemez méret fele)
hda2 - swap   (2 * RAM)
hda3 - /      (maradék hely)
```

## 4.2 Csomagok beállítása

A fürt gépeire a csomagok minimális halmazát telepítettük. A felhasználóknak megengedtük, hogy úgy konfigurálják az asztali számítógépeket, ahogy akarják.

## 4.3 Operációs rendszer telepítése és karbantartása

### 4.3.1 Egyéni klónozási stratégia

Van egy teljesen elosztott rendszerünk. Ezt azt jelenti, hogy minden gép az operációs rendszer egy példányát tartalmazza. Az operációs rendszert minden gépre manuálisan telepíteni kényelmetlen. A telepítés optimalizálásához először egy gépet telepítettem és állítottam be pontosan úgy, ahogy akartam. Aztán készítettem egy tömörített tar állományt az egész rendszerről amit egy rendszerindító CD-ROM lemezen helyeztem el. Végül erről klónoztam minden gépet a fürtben.

A tar állomány készítésére az alábbi utasítást használtam:

```
tar -czvlp --same-owner --atime-preserve -f /maxa/slash.tgz /
```

Egy `go` nevű szkriptet használok, ami veszi a hosztnevet és az IP címet mint argumentumot, és kicsomagolja a `slash.tgz` állományt a CD-ROM-ról, majd lecseréli a hosztnevet és az IP címet a megfelelő helyeken. A `go` szkript és bemeneti állományai elérhetőek a

<http://www.ram.org/computing/linux/linux/cluster/> <<http://www.ram.org/computing/linux/cluster/>> címen. Ezt a szkriptet módosítani kell a TE fürtöd felépítésednek megfelelően.

A Martin Purschke's Custom Rescue Disk csomagot is használom ( <http://www.phenix.bnl.gov/~purschke/RescueCD/> <<http://www.phenix.bnl.gov/~purschke/RescueCD/>> ) arra, hogy elkészítsem azt .tgz fájlt, go szkriptet valamint az ehhez kapcsolódó egyéb fájlokat tartalmazó rendszerindító CD lemezt, amellyel a klónozást végzem. Mindezek a CD lemezre vannak égetve.

Számos dokumentum létezik, ami leírja a személyre szabott rendszerindító CD lemez készítésének módját. Ilyen például a Linux Bootdisk HOWTO ( <http://www.tldp.org/HOWTO/Bootdisk-HOWTO/> <<http://www.tldp.org/HOWTO/Bootdisk-HOWTO/>> ) is tartalmaz hivatkozásokat más előre gyártott boot/root lemezekre.

Így van egy rendszer, ahol mindössze annyit kell tenned, hogy behelyezed a CD-ROM-ot bekapcsolod a gépet, veszel egy csésze kávé (vagy sütit) és visszajössz megnézni a kész klónt. Ezt az eljárást ismételheted annyiszor, ahány géped van. Ez az eljárás nagyon jól működik nekem és ha van valaki aki beteszi és kiveszi a CD-ROM-okat akkor még jobb.

Rob Fantini ( [rob@fantinibakery.com](mailto:rob@fantinibakery.com) <<mailto:rob@fantinibakery.com>> ) módosította a fenti szkriptet, Mandrake 8.2 rendszer klónozásához. Ez elérhető a [http://www.ram.org/computing/linux/cluster/fantini\\_contribution.tgz](http://www.ram.org/computing/linux/cluster/fantini_contribution.tgz) <[http://www.ram.org/computing/linux/cluster/fantini\\_contribution.tgz](http://www.ram.org/computing/linux/cluster/fantini_contribution.tgz)>

címen.

### 4.3.2 Csomagok klónozása és karbantartása

**FAI** Az FAI ( <http://www.informatik.uni-koeln.de/fai/> ) egy automatizált rendszer, amely Debian GNU/Linux operációs rendszer telepítésére használható PC fűrtökön. Veszel egy vagy több szűz PC-t, bekapcsolod és néhány perc múlva a Linux fel van telepítve és be van állítva, futtatása az egész fűrtön semmilyen beavatkozást nem igényel.

**SystemImager** A SystemImager ( <http://systemimager.org> ) egy szoftver, ami automatizálja a Linux és szoftverek telepítését és a termelés beindítását.

### 4.3.3 DHCP vagy beégetett IP cím?

Ha van egy működő DHCP szolgáltatásod, akkor nem szükséges újra beállítanod az IP címet és ezt a részt törölheted a go szkriptből.

A DHCP előnye, hogy nem kell vacakolnod az IP címekkel mert a megfelelően beállított DHCP szerver szolgáltatja azokat. Egy hátránya, hogy egy központi szerveren van megvalósítva (és ahogy mondtam azon vagyok hogy eloszam a dolgokat amennyire csak lehet). Az IP címek hardver ethernet címekhez való kötése is kellemetlen lehet, amennyiben a gépet vagy a hosztnév cserét a szokásos módon kívánod végrehajtani.

## 4.4 Ismert hardver problémák

A hardverek általában tényleg igazán jól működtek. Specifikus kérdéseket az alábbiakban sorolunk fel:

Az AMD dual 1.2 GHz gépek igazán melegszenek működés közben. Kettő már érezhetően növeli a szoba hőmérsékletét. Míg jók lehetnek asztali számítógépekhez, de a hűtés és az energia fogyasztás megfontolandó, amikor nagy fűrtök részeként használjuk őket. A korábban bemutatott AMD Palamino konfiguráció igazán jól működik, de azt ajánlom vegyél két ventilátort minden esetben, ez megoldotta az összes instabilitás problémánkat.

## 4.5 Ismert szoftver problémák

Néhány tar program nem úgy készíti el a tar állományt, ahogy azt elvárnánk (különösen a szimbolikus hivatkozások visszafejtésében mutatkozik ez meg). A megoldás, hogy használj olyan tar programot, ami jól csinálja, például a Red Hat 7.0 disztribúcióban lévőt.

## 5 Feladat végrehajtás a fürtön

Ez a fejezet úgy fejlődik ahogy a fürtöm használata alakul. Eddig azon voltam, hogy megírjam a saját üzenet küldő eljárásaimat, amellyel különböző gépeken futó processzek kommunikálnak egymással.

Sok alkalmazás - különösen a számítógépes genomika területén - masszívan és könnyen párhuzamosítható. Ez azt jelenti, hogy jó elosztás érhető el azáltal, hogy azonos feladatokat szórunk szét a gépek között (például amikor a teljes genomot analizáljuk azt a technikát használjuk, ami egy génen, proteinen dolgozik és minden processzor egy génen, proteinen dolgozhat időben, függetlenül a többi processzortól).

Eddig nem kellett használnunk profi queue rendszereket, de ez nyilvánvalóan erősen függ a futtatni kívánt alkalmazástól.

### 5.1 Durva teljesítményteszt

Egyszerűen a legfontosabb programot futtattuk (a mi *ab initio* protein folding szimulációs programunkat) egy Pentium 3 1GHz processzoros gépen referenciának. A következő eredmények születtek:

Athlon	1.2 GHz processzor körülbelül	16% gyorsabb
Xeon	1.7 GHz processzor körülbelül	27% gyorsabb
Athlon	1.5 GHz processzor körülbelül	38% gyorsabb
Athlon	1.7 GHz processzor körülbelül	46% gyorsabb
Xeon	2.4 GHz processzor körülbelül	62% gyorsabb
Xeon	2.7 GHz processzor körülbelül	80% gyorsabb
Opteron	1.4 GHz processzor körülbelül	70% gyorsabb
Opteron	1.6 GHz processzor körülbelül	88% gyorsabb

Igen, az Athlon 1.5 GHz gyorsabb, mint a Xeon 1.7-es mivel a Xeon csak hat utasítást, míg az Athlon kilenc utasítást hajt végre órajelenként (IPC; Instructions Per Clock) (számolj!). Azért ez egy csöppet sem pontos összehasonlítás, mivel a futtatható fájlok mindegyike az adott gépen lett fordítva (így a matematikai programkönyvtárakra hatással van), valamint a támogatott hardver is különböző.

### 5.2 Folyamatos üzemidő (uptime)

A gépek, mind hardver, mind szoftver tekintetben hihetetlenül stabilnak bizonyultak. Egyszer lettek debuggolva (rendszerint az új gépek közül néhány hardver problémával érkezik) folyamatosan nagyon nagy terhelés alatt. Egy példa látható alul. Újraindítások általában akkor történnek, amikor elektromos zavar keletkezik.

```
2:29pm up 495 days, 1:04, 2 users, load average: 4.85, 7.15, 7.72
```

## 6 Köszönetnyilvánítás

A következő személyek segítettek ennek a HOGYANnak az elkészítésében:

- Michal Guerquin ( [Michal Guerquin](#) )
- Michael Levitt ( *Michael Levitt* <<mailto:michael.levitt@stanford.edu>> )

## 7 Irodalomjegyzék

Az alábbi dokumentumok hasznosak lehetnek - ezek referenciák olyan forrásokra, amelyek a nagy teljesítményű fűrtök használatával foglalkoznak:

- *RAMBIN web page* <<http://www.ram.org/research/research.html>>
- *RAMP web page* <<http://www.ram.org/computing/ramp/ramp.html>>
- *Ram Samudrala's research page* <<http://www.ram.org/computing/rambin/rambin.html>> (a jelen HOGYANban leírt fűrttel elért néhány kutatási eredményt ír le)

## 8 Magyar fordítás

A magyar fordítást

*Szalai Ferenc* <[mailto:szferi@angel.elte.hu\\_NO\\_SPAM](mailto:szferi@angel.elte.hu_NO_SPAM)> készítette (2003.05.19). A lektorálást

*Daczi László* <[mailto:dacas\[kukac\]fsf\[pont\]hu](mailto:dacas[kukac]fsf[pont]hu)> végezte el (2003.05.21). Utoljára frissítve 2004.12.06-án. Eme dokumentum legfrissebb változata megtalálható a

*Magyar Linux Dokumentációs Projekt* <<http://tldp.fsf.hu/index.html>> honlapján.